



DAISY EXPERT 01-KL, DAISY MICRO C-KL

Включване на КА с



тел: 052/605-950
“EMCI” ООД

Режим Регистрация

Натиска се клавиш **MODE** на индикацията се появява: **Рег.....** ; въвежда се парола на оператора **11111** и апаратът влиза в режим за работа. Ако се работи с повече от един оператор паролата за 2-ят е **22222**, за 3-ят е **33333**.

При трикратно грешно въвеждане на парола е нужно да се изключи и включи касовия апарат

Маркиране на стоки

Работа с артикули : въвежда се N код **PLU** **STL** **TOTAL**

Работа с департаменти:

Бройка **QTY** цена група **STL** **TOTAL**

или

цена група **STL** **TOTAL**

Анулиране на погрешно маркирана стока преди натискане на бутона **TOTAL**, се извършва с помощта на бутона **VD**.

Грешно натиснат клавиш се изчиства с бутон **C**

С клавиш **STL** се показва междинната сума маркирана в бона до този момент.

Отчети на касовия апарат

Междинен отчет: осъществява се чрез натискане на клавиша **MODE** до поява на следната индикация **Четене**. Въвежда се парола **8888** **CLK** и се натиска бутона **TOTAL**

Дневен финансов отчет: чрез натискане на бутона **MODE** до поява на следната индикация **Нулиране**. Въвежда се парола **8888** **CLK** и се натиска бутона **TOTAL**

Месечен финансов отчет: чрез натискане на клавиша **MODE** до поява на следната индикация **ФП**. Въвежда се парола **9999** **CLK**.

Въвежда се **11** **STL**

Трябва да се въведе начална дата ДД-ММ-ГГ и се натиска бутона **QTY**

Трябва да се въведе и крайна дата ДД-ММ-ГГ и се натиска бутона **VD**