


# A-100-DVV



тел: 052/605-950  
"EMCI" ООД

## Кратка инструкция за работа

Включване : ON  
ИЗКЛЮЧВАНЕ : ON със задържане

**Режим регистрация (R):** Единична продажба:

Цена група ..... STL TL

Продажба с количество:

Бройка X цена група STL TL

Погрешно въведена цена се изтрива с бутон CL

Корекция на погрешно натрупване преди натиснат бутон TL с VD

**Режим отчети без нулиране(X):** ON 1111111

Дневен финансов отчет без нулиране TL STL TL

По групи 2 D2 TL

По оператори 5 D2 TL 0 TL

**Отчети с нулиране (със запис във ФП)(Z):** ON 2222222

Дневен финансов отчет: TL

Дневния финансов отчет е задължителен за всеки работен ден и се лепи в касовата книга

**Месечни /годишни/ отчети от фискалната памет:** задава се ON 1111111

11 STL

НАЧАЛНА ДАТА X

КРАЙНА ДАТА VD

При свършване на хартията се индицира END PAPER и се издава звуков сигнал , след което следва изключването на ЕКАФП . Работата с апарата продължава след поставянето на хартия и натискането на бутон CL

Да се следи състоянието на акумулатора и неговото редовно зареждане при продължително спиране от експлоатация на ЕКАФП!